



## **NOTA D'ACLARIMENTS SOBRE EL PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ARRAN DE L'ANUL·LACIÓ DEL DECRET 363/2004**

---

Amb l'anul·lació del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) han aparegut dubtes sobre els terminis de correcció de defectes i l'actuació del Organismes de Control en relació a aquestes correccions. Per tal d'evitar mals entesos i garantir la uniformitat d'actuacions a tots els Organismes de Control, es considera necessari aclarir els criteris d'actuació:

Aquesta nota sintetitza alguns criteris establerts a les diverses instruccions sobre actuació dels organismes de control vigents amb l'anul·lació del Decret 363/2004 i té per àmbit d'aplicació les inspeccions periòdiques i les inspeccions fetes per mostreig. Les inspeccions inicials s'hàn de fer d'acord amb els procediments propis de cada Organisme de Control.

- Si a la inspecció no es detecten defectes o es detecten defectes lleus o molt greus s'han de tractar com s'estableix a la Instrucció 15/96.
- Si es detecten defectes greus cal aplicar els següents criteris:
  - El termini màxim per la correcció de defectes greus mai ha de ser superior de 6 mesos a les inspeccions periòdiques i d'un mes a les inspeccions de mostreig.
  - Els Organismes de Control poden establir una pròrroga de 3 mesos per a la correcció de defectes greus en inspeccions periòdiques si el titular de la instal·lació justifica la necessitat i justifica l'adopció de mesures per garantir la seguretat de la instal·lació.
  - L'expedient d'inspecció conclourà quan s'emeti el certificat amb la qualificació de favorable o amb la comunicació a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial d'instal·lació amb defectes greus.

- Els certificats han de contenir el següent text:

*D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191, de 08.08.2008), d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:*

*El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:*

1. *En les esmenes i reparacions ordenades.  
Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrroques necessàries per dur-les a terme).*



*Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.*

2. *Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.*

2.1. *Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.*

2.2. *Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableixi i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció.*

*Si no s'esmenen aquestes defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.*

*La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.*

2.3. *Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.*

- Instal·lacions que han passat la inspecció periòdica abans d'aquesta nota i no han obtingut el certificat amb la qualificació de favorable.

Quan hagin transcorregut 6 mesos des de la inspecció els Organismes de Control han d'enviar una notificació als titulars en la qual s'advertirà de l'obligació de corregir els defectes i de l'obligació d'obtenir un certificat amb la qualificació de favorable. En cas que transcorri un mes des d'aquesta notificació sense la correcció de defectes ho han de notificar a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial i això donarà lloc a la conclusió de l'expedient d'inspecció.

- Comunicació a l'administració de les instal·lacions amb defectes greus no corregits. A l'inici de cada trimestre els Organismes de Control han de trametre en suport electrònic (fitxer Excel) a la Subdirecció General de Seguretat Industrial la relació d'expedients amb defectes greus que no han obtingut un certificat amb la qualificació de favorable d'acord amb el format de l'Annex.

Florenci Hernandez

Cap del Servei d'Instal·lacions Industrials  
Barcelona, 30 de gener de 2014

## **ANNEX**

Format de comunicació d'inspeccions amb defectes greus sense correcció

Núm. d'expedient	Núm. d'instal·lació	Ús de la instal·lació	NIF	Nom titular	Adreça Titular	Municipi titular	Codi Postal titular	Nom persona de contacte	Telèfon	Adreça instal·lació	Municipi instal·lació	Codi Postal instal·lació	PMA	Defecte greu
Núm. 1	Núm. 1	Ús 1	NIF 1	Nom 1	Adr. 1	Mun.1	Codi 1	Nom 1	Tf. 1	Adr. 1	Mun.1	Codi 1	PMA 1	Defecte 1
Núm. 1	Núm. 1	Ús 1	NIF 1	Nom 1	Adr. 1	Mun.1	Codi 1	Nom 1	Tf. 1	Adr. 1	Mun.1	Codi 1	PMA 1	Defecte 2
Núm. 1	Núm. 1	Ús 1	NIF 1	Nom 1	Adr. 1	Mun.1	Codi 1	Nom 1	Tf. 1	Adr. 1	Mun.1	Codi 1	PMA 1	Defecte 3
Núm. 1	Núm. 1	Ús 1	NIF 1	Nom 1	Adr. 1	Mun.1	Codi 1	Nom 1	Tf. 1	Adr. 1	Mun.1	Codi 1	PMA 1	Defecte 4
Núm. 2	Núm. 2	Ús 2	NIF 2	Nom 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	Nom 2	Tf. 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	PMA 2	Defecte 1
Núm. 2	Núm. 2	Ús 2	NIF 2	Nom 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	Nom 2	Tf. 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	PMA 2	Defecte 2
Núm. 2	Núm. 2	Ús 2	NIF 2	Nom 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	Nom 2	Tf. 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	PMA 2	Defecte 3
Núm. 2	Núm. 2	Ús 2	NIF 2	Nom 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	Nom 2	Tf. 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	PMA 2	Defecte 4
Núm. 2	Núm. 2	Ús 2	NIF 2	Nom 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	Nom 2	Tf. 2	Adr. 2	Mun.2	Codi 2	PMA 2	Defecte 5

PMA: Potència màxima admissible

